

0 601 081 601 – Scanner mural D-TECT 200 C

Référence article	0 601 081 601
EAN	3165140988155
1 batterie GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
Câble USB-C™	✓
Dragonne	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation
-----------------	--

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	12
Technologie radar Bosch	Oui
Objets détectables	Métaux magnétiques (p. ex. fer) Métaux amagnétiques (p. ex. cuivre) Câbles électriques sous tension Câbles électriques pas sous tension Tuyaux plastiques vides Tuyaux plastiques remplis d'eau Ossatures en bois
Profondeur de détection maxi.	200 mm
Profondeur de détection maxi, béton sec.	200 mm
Profondeur de détection maxi, béton frais	60 mm
Profondeur de détection maxi, autres types de murs	80 mm
Profondeur de détection maxi, structures en bois	38 mm
Précision	± 5 mm* (* plus écart lié à l'utilisation)
Vues	Object view Spot view Signal View 2D Signal View
Types de murs	Brique/Universel Béton Plaque de plâtre Chauffage au sol ou mural Béton frais Brique à perforations horizontales Brique à perforations verticales
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 5X
Documentation via	USB-C Carte SD
Actualisable	Oui
Identification matériau	Câble sous tension Métal magnétique Métal non-magnétique Matériau non métallique
Alimentation	Batterie Lithium-Ion 12 V 4 piles 1,5 V LR6 (AA) 4 piles 1,2 V HR06 (AA)
Poids env.	0.7 kg
Fonction supplémentaire	Détection de fuites, mesure de distances



Information Ventes

Positionnement

- Le scanner mural pour des résultats exceptionnels : très bonnes performances et documentation facile

Avantage utilisateur

- Technologie radar Bosch pour un maximum de sécurité et de précision et interface utilisateur moderne pour une visualisation claire des objets détectés
- Multiples vues au choix pour obtenir les meilleurs résultats dans toutes les situations
- Fonction capture d'écran pour une documentation rapide et facile ; les captures d'écran sont téléchargeables sur une carte SD et via la prise USB-C™