



## TYXIA 2310

Interrupteur émetteur - commande d'éclairage, variation, automatismes et scénario

6351380 - TYXIA 2310 -

---

### Avantages

- Interrupteur mural pouvant être fixés ou collés sur tout support : mur, meuble, vitrage, céramique, bois...
- Idéal à poser sur la cloison du caisson d'une porte à galandage
- piles : autonomie 10 ans
- interrupteur éclairage 3 en 1 - seul interrupteur TBTs recommandé dans les volumes 1/2/3 d'une salle d'eau
- Idéal pour réaliser un va-et-vient de tête de lit dans une chambre
- les scénarios d'automatismes Départ et Arrivée remplacent les gestes répétitifs de tous les jours

---

### Fonctions

- Commande de 1 ou 2 voies d'éclairages ou automatismes en Marche/Arrêt
- Commande 2 voies scénarios (Marche/Arrêt pour les récepteurs d'éclairage ou Marche/Arrêt et variation pour les récepteurs de variation d'éclairage)
- Commande 1 voie de variation d'éclairage

---

### Caractéristiques

- Compatible avec la fonction maillage en réseau
- Jusqu'à 16 récepteurs associés maxi en réseau maillé
- Alimentation par pile lithium CR 2430 (fournie)
- Autonomie 10 ans
- Dimensions : H 80 x L 80 x P 11 mm
- Indice de protection : IP 40- IK04

---

### Solutions plus

- Ajoutez des récepteurs à l'émetteur :
  - TYXIA 4840/4850 - variation d'éclairage
  - TYXIA 4610/4811/4801 - éclairage
  - TYXIA 4600/4620/6410 - automatismes

95 mm x P 53 mm