



Modification des entrées d'une logique bus en contact sec PHOTO

A quoi correspondent les entrées 1 - 2 - 3 sur une logique de commande Nice :

Entrée 1 = **SbS**
Entrée 1 = **OPEN**
Entrée 3 = **CLOSE**

Procédure à réaliser avec une OVIEW pour configurer l'ENTREE 1 en photo :

- Sélectionner : **MENU**
- Valider : **Fonctions logique**
- Valider : **Fonctions logique**
- Sélectionner : **Paramètres avancés**
- Sélectionner : **Configuration entrées**
- Sélectionner : **Entrée 1 (pas à pas)**
- Sélectionner et valider : **Photo**

Procédure à réaliser avec une OVIEW pour configurer l'ENTREE 2 en photo :

- Sélectionner : **MENU**
- Valider : **Fonctions logique**
- Valider : **Fonctions logique**
- Sélectionner : **Paramètres avancés**
- Sélectionner : **Configuration entrées**
- Sélectionner : **Entrée 2 (ouverture)**
- Sélectionner et valider : **Photo**

Procédure à réaliser avec une OVIEW pour configurer l'ENTREE 3 en photo :

- Sélectionner : **MENU**
- Valider : **Fonctions logique**
- Valider : **Fonctions logique**
- Sélectionner : **Paramètres avancés**
- Sélectionner : **Configuration entrées**
- Sélectionner : **Entrée 3 (fermeture)**
- Sélectionner et valider : **Photo**



On doit toujours sélectionner une entrée libre.