

ABUS WiFi Caméra avec batterie intégrée et station de base

base
Art.-Nr. PPIC90000

Seite 1 von 4



- Caméra de surveillance résistante aux intempéries avec batterie intégrée et enregistrement intelligent par détection de mouvement PIR, notifications via application et station de base Wi-Fi
- Sans aucun câble pour un choix entièrement libre du lieu de montage de la caméra, à l'intérieur ou à l'extérieur ; design optimisé pour un angle de vue optimal
- Batterie longue durée avec jusqu'à 13 mois d'autonomie et 4 heures de mode de charge rapide, consommation électrique min. grâce à l'activation et l'enregistrement intelligents commandés par matériel PIR
- Full HD 1 080 p/2 MP pour des images riches en détails, grand angle 120° pour une vue d'ensemble optimale à l'extérieur, images couleur de nuit, clarté absolue grâce à la LED à lumière blanche et au chipset haute performance
- Activation immédiate depuis le mode veille de préservation de la batterie en cas de détection de mouvement et notification immédiate via l'application
- Utilisation flexible localement ou via Internet, sauvegarde des données localement dans la station de base et fonctions complètes sans abonnement au cloud
- La caméra et la station de base sont déjà connectées dans le kit et peuvent être reliées de façon intuitive au réseau Wi-Fi domestique
- Support mural flexible avec protection anti-sabotage et montage facile optimisé pour changement rapide vers le chargement de la batterie

Pas de prise à proximité? La caméra batterie ABUS est la caméra de surveillance Wi-Fi sans câble résistante aux intempéries idéale si aucune prise n'est disponible—résolution 2MPx, interphone et notifications push inclus. Conviviale via application Recevez les premières images en temps réel sur l'app gratuite App2CamPlus en quelques minutes, sans enregistrer la caméra. Avec son concept de fixation innovant, elle est rapide à monter et à fixer sur son support. Batterie longue durée La caméra fonctionne en continu pendant 13 mois max. grâce au mode veille et à la détection de mouvement intelligente. En cas de batterie faible, vous recevez une notification et la batterie peut être rechargée en 4 heures. Lieu d'installation flexible La station de base correspondante élargit largement le rayon d'action de la caméra. Branchez la station à une prise du bâtiment via adaptateur USB ou connectez-la au routeur via Wi-Fi. Avec l'app, visualisez les images en temps réel et enregistrements de 8 stations de base max. avec chacune 2 caméras. Également via Internet en déplacement ou en vacances. Pour l'extérieur et



Security Tech Germany

ABUS WiFi Caméra avec batterie intégrée et station de base

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 2 von 4

l'obscurité Avec Full HD, les LED à lumière blanche et la fonction Low-Light, recevez jour et nuit des images couleur nettes et détaillées. Sa forme horizontale, idéale pour un montage près du plafond, et l'angle de vue de 120° garantissent un aperçu optimal. Grâce à l'indice de protection certifié IP65, elle résiste à la pluie, à la neige et au rayonnement du soleil. Transmission sûre et sauvegarde locale La caméra de sécurité transmet les données cryptées directement via Internet ou le cloud à la station de base. La station de base protégée dans le bâtiment enregistre instantanément et gratuitement les données sur la carte microSD locale.

ABUS WiFi Caméra avec batterie intégrée et station de base

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 3 von 4

ABUS WLAN Basisstation für Akku Cam

Audio Kompression	PCM
Audio Bitrate	128kbps
Farbe	Schwarz / Weiß
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Min. Luftfeuchtigkeit	10%
Basis Ereignis	PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Abmessungen	54 x 101 x 15 mm
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Kanäle	2
Audioausgang	eingebauter Lautsprecher
Audioeingang	eingebautes Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p
Aufnahmemodi	max. 1080p
Bildrate	15
Bruttogewicht	0,046 kg

Frequenzbereich	2,4 GHz
Gehäusematerial	Kunststoff
Lautsprecher	85dB @ 10cm
Leistungsaufnahme	180 mA
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Netzwerkanschluss WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	microSD-Karte bis zu 128 GB
Verschlüsselung	AES
Videoausgang	VGA / 720p / 1080p
Videokanäle Gesamt	2
Videokomprimierung	H.264

ABUS WiFi Caméra avec batterie intégrée et station de base

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 4 von 4

ABUS WLAN Akku Cam

Farbtemperatur	3000 K
Audio Kompression	g711
Audio Bitrate	64kbps
Farbe	Schwarz / Weiß
Akku	Ja
Technologie	IP
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Blickwinkel vertikal	75 °
Min. Luftfeuchtigkeit	10%
Helligkeit WeißlichtLED	28 lm
Abmessungen	103 x 51 x 54 mm
Akku-Laufzeit	bis zu 13 Monate
Akkutyp	2 x 18650 Li-Ion Akku
Alarmierung	Push-Benachrichtigung
Anzahl Benutzer	3
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p
Aufnahmemodi	PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bildaufnehmer	Sony IMX307
Brennweite	2,9 mm
Bruttogewicht	0,277 kg
DSP	Ingenic T30
Frequenzbereich	2,4 GHz
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3

Blickwinkel horizontal	115 °
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Netzwerk-Protokolle	802.11 b/g/n
Netzwerkanschluss WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Objektivfassung	5G
PIR-Blickwinkel	112 °
PIR-Reichweite	8 m
Schutzart IP	65
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	microSD-Karte (bis zu 128GB)
Steckertyp	Micro-USB
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	WPA2
Videokomprimierung	H.264
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	1 St.