



GÂCHE ÉLECTRIQUE À ENCASTRER DE HAUTE RÉSISTANCE POUR SERRURES FORTYLOCK, FIFTYLOCK ET SIXTYLOCK

No. d'article INTRALEC-C-40-9005-E

Gâche électrique à encastrer de haute résistance. Cette gâche électrique limite le jeu entre le poteau et le vantail. Installation simple et rapide grâce au système Click-It. Fonction "libre passage" intégrée, si le portillon doit rester ouvert (déménagement...). Disponible en version Fail Close (émission) et Fail Open (rupture). Conçu pour une utilisation en extérieur.



SPÉCIFICATIONS

Spécifications

- Testée à 500 000 mouvements
- Fixation simple et rapide avec le système Click-It
- Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
- Fermeture profonde du pêne demi-tour: 17,5 mm
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
- Disponible pour profil de 40 mm et 50 mm
- Tension: 12V-24V AC/DC
- Consommation: 12V - 0.8A / 24V - 0.4A

Fonctionnalités

