

# Nice Kit Easy



Kit de rénovation simplifié pour la  
rénovation des volets roulants



Nice

# Kit Easy - rénovation



Kit Easy

## Kit simplifié pour motoriser tous types de volets roulants.

Moteur tubulaire en 15 ou 30 Nm, disponible en commande radio avec fin de course bouton ou en commande filaire avec fin de course mécanique.

### Le kit contient :

- 1 moteur tubulaire 15 ou 30 Nm
- 4 supports moteur
- 4 adaptations (octogonal 60 et 70, ZF 54, DP53 et 64)

**+ 1 émetteur 1 groupe Era Miniway ou 1 interrupteur de commande**



KIT EASY 15 R / 30 R



KIT EASY 15 F / 30 F

## Compatibilité

| Limites d'utilisation | Kit Easy 15 Nm      | Kit Easy 30 Nm      |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Dimensions volet :    |                     |                     |
| Hauteur min.          | 500 mm              | 540 mm              |
| Largeur min.          | 500 mm              | 540 mm              |
| Poids max.            | 28 kg               | 56 kg               |
| Surface max.* :       |                     |                     |
| - Volet ALU/PVC       | 5,1 m <sup>2</sup>  | 10,2 m <sup>2</sup> |
| - Volet Bois          | 2,55 m <sup>2</sup> | 5,1 m <sup>2</sup>  |

Selon un poids moyen de tablier de :

- Alu/PVC : 5,5 kg/m<sup>2</sup>
- Bois : 11 kg/m<sup>2</sup>

## Composition

### Kit Easy Radio - fin de course à bouton

Pour tous types de volets roulants

RADIO

TTBUS

230 Vca



| Code          | Description  |
|---------------|--|
| KIT EASY 15 R | Kit moteur 15 Nm radio à fins de courses boutons 17 Tr/mn - 230 Vac - 4 supports moteur - 4 adaptations (octogonal 60 et 70, ZF 54, DP53 et 64) - émetteur MW1 un groupe (Montée-Stop-Descente) mural et/ou portatif |
| KIT EASY 30 R | Kit moteur 30 Nm radio à fins de courses boutons 17 Tr/mn - 230 Vac - 4 supports moteur - 4 adaptations (octogonal 60 et 70, ZF 54, DP53 et 64) - émetteur MW1 un groupe (Montée-Stop-Descente) mural et/ou portatif |

### Kit Easy Filaire - fin de course mécanique

Pour tous types de volets roulants

230 Vca



| Code          | Description  |
|---------------|--|
| KIT EASY 15 F | Kit moteur 15 Nm filaire à fins de courses mécaniques 17 Tr/mn - 230 Vac - 4 supports moteur - 4 adaptations (octogonal 60 et 70, ZF 54, DP53 et 64) - interrupteur 555.30000 (Montée-Stop-Descente) à encastrer et/ou en saillie. |
| KIT EASY 30 F | Kit moteur 30 Nm filaires à fin de courses mécaniques 17 Tr/mn - 230 Vac - 4 supports moteur - 4 adaptations (octogonal 60 et 70, ZF 54, DP53 et 64) - interrupteur 555.30000 (Montée-Stop-Descente) à encastrer et/ou en saillie. |

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Nice